

Verschleißteilliste		Anlasser	Lichtmaschine	Reglerschalter	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
- Typenkarte								
<u>Hölbein (Kleinwagen)</u>								
"Champion" 1950 0,25 l; 1 Zyl; 6 PS Triumph Motor Gemo 250 B		(RD 45/6/2400 R 1)	(SSM 19/11 Z)	Schwungmagnetzünder	(W 175 T 1)	(6 V 16 Ah)	(Fremd)	
		"	"	(Noris S Z 1)	"	BA/6 D 16/3	kein Ersatz	
				kein Ersatz				
<u>Holden, Australien (Personenkraftwagen)</u>								
"48/215" 1951/52 2,16 l; 6 Zyl; 60 PS	(Delco-Remy 1109601)	(Delco-Remy 1103002)	(Delco-Remy 181034)	(Delco-Remy 1110215 8F1)	(AC-44,-45)	(Exide 684A)	(Tiltray)	
	EED O,4/6 R 21	LJ/GJM 130/6/1400R8	RS/UA 130/6/7	VJU 6 AR 17mS	W 175 T 1	BKK 345 E 1	kein Ersatz	
<u>Holder Grunbach (Motorpflüge, -hacken, -bodenfräse, -spritze, Zugmaschine, Einachsschlepper)</u>								
EB 9, EF 9 1948/52 0,4 l; 1 Zyl; 9,5 PS; Jlo E 400 0,36 l; 1 Zyl; 9 PS F. u. S. Stamo 360 L	Ausrüstung siehe Jlo-Motoren unter E 400 oder Fichtel und Sachs-Motoren unter Stamo 360							
<u>Horex (Motorrad)</u>								
"SB 35" Regina 1949/51 0,35 l; 1 Zyl; 18 PS; SB 35		Schwung-Lichtbatteriezünder (Noris MLZ 6/45/60/3)			(W 225 T 1)	(BA/BKD312/1)	(Fremd)	
		kein Ersatz			"	"	ab Sept. 52	
		ab Mitte 1950 (Noris MLZa 6/45/60R)			"	"	LE/MTA 160x2/20	
<u>HRG, England (Personenkraftwagen)</u>								
"HRG 1100 Sport" 1951 1,074 l; 4 Zyl; 44 PS					(Champ. L-10 S)	(12 V 80 Ah)		
					W 240 T 1	BKK 667 E 1		
<u>Hudson, USA (Personenkraftwagen)</u>								
"500" Pacemaker 1950 3,8 l; 6 Zyl; 112 PS	(Auto-Lite MZ-4159) kein Ersatz	(Auto-Lite GDZ-6001 B)	(Auto-Lite VRP-6002 A)	(Auto-Lite IAT-4002)	(Champ.-H-8)	(National 2 L-S-100)	(Sealed Beam)	
		LJ/GJM 160/6/1500R7	RS/UC 140/6/2	kein Ersatz	W 225 T 1	BKK 378 E 1	LE/YB 160/3	
			RS/UC 160/6/2			+Pol an Masse		

Verschleißteilliste und Lagervorschlag

List of wearing parts - Suggestion for store keeping

Verschleißteil-Liste

List of wearing parts


ES-K-HORE 0,4/1

Baujahr: 1955

Firma: Horex-Kolumbus Werk KG
Fritz Kleemann

Ort: Bad Homburg v. d. H.

Horex Motorrad **Imperator**



Motor: 0,4 Ltr. - 2 Zyl. - 4 Takt - Otto - 24 PS

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>				
		10	20	50	100	
		Fahrzeuge - Vehicles				
Zündunterbrecher Ignition contact breaker	ZVUS 4 Z 10 Z ZV/U 1 R 10	1	1	2	3	
Kontaktträger mit Kontakt - <i>Contact carrier with contact</i>	LMKT 2 Z 2 Z	2	4	6	12	
Unterbrecherhebel mit Kontakt <i>Contact breaker lever with contact</i>	LMUH 1 Z 1 Z	2	4	6	12	
Kondensator - <i>Condenser</i>	ZKO 37 Z 50 Z	2	2	4	6	
Schmierfilz - <i>Lubricating felt</i>	WDO 21 Z 10 Z	1	2	4	6	
Zündspule (Zündanker bewickelt) Ignition coil (<i>ignition armature with winding</i>)	LBAN 2 Z 7 Z	1	2	4	6	
Zündkerze - Sparking plug	W 240 T 2 Elektrodenabstand 0,7 mm <i>Gap between electrodes 0.7 mm</i>	10	20	50	100	
Lichtmaschine - Dynamo	LJ/CJE 60/6/1600 L 2	1	1	1	2	
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	WSK 16 Z 5 Z	10	20	50	100	
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 679 L 2 X	4	8	12	20	
Erregerwicklung <i>Field winding</i>	Spule 1 - <i>Coil 1</i>	1	1	2	4	
	Spule 2 und 4 - <i>Coil 2 and 4</i>	2	4	6	8	
	Spule 3 und 5 - <i>Coil 3 and 5</i>	2	4	6	8	
	Spule 6 - <i>Coil 6</i>	1	1	2	4	
Anker - <i>Armature</i>	LBAN 1 Z 12 Z (LBAN 1 Z 11 Z aufbrauchen)	1	2	3	4	
Batterie - Battery	6 V 11 Ah	BA/SA 6/11/2	1	2	4	6
Scheinwerfer mit eingebautem Reglerschalter und Widerstand <i>Headlamp with regulator and cut-out and resistance</i>	LE/MTAR 160x2/1	2	4	6	10	
Glasscheibe (Streuscheibe) - <i>Glass lens</i>	LEFE 3 L 7 X	6	10	14	20	
Dichtring zur Glasscheibe - <i>Packing ring for glass lens</i>	LENR 1 L 3 X	6	10	14	20	
Spiegel (Reflektor) - <i>Reflector</i>	LERF 2 L 3 Z	1	2	2	4	
Deckelring - <i>Rim</i>	LEDE 12 L 3 Z	1	2	2	4	
Sperrfeder für Spiegel - <i>Locking spring for reflector</i>	LEBF 6 L 1 X 314	6	12	18	24	

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 2. 5. 1955

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>			
		10	20	50	100
		Fahrzeuge - Vehicles			
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 13 L 3 Z	—	1	2	4
Spannbügel für Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 2 X 314	1	2	3	5
Sicherung - Fuse 8 Amp.	NSG 3/2 Z	2	4	6	10
Schaltgriff - Switch handle	LEHE 9 L 1 Z	1	2	3	4
Schlüssel - Key	LEES 2 L 1 Z 843	4	6	8	16
Abdeckschieber für Zündschloß <i>Slide cover for ignition lock</i>	LENF 5 L 1 X	1	2	3	5
Schraubenfeder für Abdeckschieber <i>Helical spring for slide cover</i>	WSF 71 L 1 X	2	4	8	15
Reglerschalter - Regulator and cut-out	RS/ZA 45...60/6/1 <i>später - later</i> RS/ZB 45...60/6/3	2	3	5	10
Widerstand - Resistance	RSBE 13 L 5 Z	2	2	4	6
Biluxlampe - Bilux bulb 6 V 35/35 W	NGL 507/1 Z (Osram Nr. 7324)	4	8	12	20
Glühlampe - Bulb 6 V 2 W	NGL 892/1 Z (Osram Nr. 3895)	2	4	6	10
Abblendschalter - Anti-dazzle switch	SH/NKD 1/4	2	4	6	10
Bosch-Horn - Horn	HO/FCF 6 A 31	1	1	2	3
Fremderzeugnisse Products made by other manufacturers	Entsprechende Bosch-Erzeugnisse Corresponding Bosch products				
Kerzenstecker - Plug connector	KEA 7/7 Z	1	2	3	5
Bremslichtschalter - Stop light switch	SH/LM 2/2	1	1	2	3