

## Rex

### Mopeds

Piccolo  
Monaco  
Como  
Como-Luxus  
Fahrrad mit Einbaumotor

### Mokicks

Como  
Como-Luxus  
Riva

### Motorräder

Silberpfeil  
Silber-Rex  
KL 30  
KL 35

Baujahr: 1960-1963

Firma Rex-Motoren-Werk  
GmbH.

Motor: 0,05 Ltr. - 1 Zyl. - 2Takt-Otto - 1,4...4,4 PS

Ort: München 25

Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>
<b>Schwung-Lichtmagnetzünder*</b> <b>Flywheel dynamo magneto unit</b>  Schwungrad-Kegelbohrung 12,63 mm $\phi$ , Kegel 1 : 7,5 <i>Flywheel taper bore 12,63 mm dia, tapering 1:7,5</i>  bis - thru August 1960  Schwungrad-Kegelbohrung 15,2 mm $\phi$ , Kegel 1 : 5 <i>Flywheel taper bore 15,2 mm dia, tapering 1:5</i>  von September 1960 bis September 1962 <i>from September 1960 thru September 1962</i>  seit Oktober 1962 - since October 1962  für Export Schweden - for exporte to Sweden  bei Ersatz - when replacing	<b>0 212 110 012</b> LM/UPA 1/115/17 L 7  <b>0 212 112 018</b> LM/URB 1/116/17 L 16  <b>0 212 112 029</b> +LM/URB 1/116/17 [L 36]  <b>0 212 122 001</b> +LM/URB 1/116/18/5 [L 1]  <b>0 212 122 006</b> +LM/URB 1/116/18/5 [L 6]	<b>Ersatzteile für Schwung-Lichtmagnetzünder</b> <b>Spare parts for flywheel dynamo magneto unit</b>  LM/URB 1/116/17 L 16 LM/URB 1/116/17 L 36 LM/URB 1/116/18/5 L 1 LM/URB 1/116/18/5 L 6  Kontaktsatz - Contact set  Kondensator - Condenser  Zündanker mit Wicklung <i>Ignition armature with winding</i>  für - for .. /17 L 16  für - for .. /17 L 36  für - for .. /18/5 L 1, .. L 6  Lichtanker mit Wicklung <i>Lighting armature with winding</i>  für - for .. /17 L 16, .. L 36  für - for .. /18/5 L 1, .. L 6  Schlußlichtanker mit Wicklung <i>(nur für .. /18/5 L 1, .. L 6)</i> <i>Tail light armature with winding</i> <i>(only for .. /18/5 L 1, .. L 6)</i>  Schmierfilz vollständig <i>Lubricating felt complete</i>  <b>Zündkerze - Spark plug</b>  für Fahrzeuge mit 1,4-PS-Motor <i>for vehicles with 1,4-hp engine</i>  für Fahrzeuge mit 1,6...1,8-PS-Motor <i>for vehicles with 1,6...1,8-hp engine</i>  für Fahrzeuge mit 4,4-PS-Motor <i>for vehicles with 4,4-hp engine</i>  <b>Entstörkappe für Zündkerzen</b> <b>Suppressor cap for spark plugs</b>	1 217 013 003 LMKT 2 SORT 3  2 677 330 100 LMKO 1 Z 1 Z  2 204 210 014 MZAN 3 Z 18 Z  2 204 210 013 +MZAN 3 Z 17 Z  2 204 211 029 +MZAN 3 Z 20 Z  1 214 210 042 LMAN 1 Z 73 Z  1 214 210 055 +LMAN 1 T 3 Z  1 214 210 135 +LMAN 7 T 3 Z  1 231 037 026 WDO 21 Z 12 Z  <b>0 241 219 003</b> +W 95 T 1 EA 0,5  <b>0 241 238 001</b> W 190 M 11 S EA 0,5  <b>0 241 252 006</b> +W 260 T 1 EA 0,5  <b>0 356 351 009</b> EM/WFR 1/3
<b>Ersatzteile für Schwung-Lichtmagnetzünder</b> <b>Spare parts for flywheel dynamo magneto unit</b> LM/UPA 1/115/17 L 7  Kontaktsatz - Contact set  Kondensator - Condenser  Zündanker mit Wicklung <i>Ignition armature with winding</i>  Lichtanker mit Wicklung <i>Lighting armature with winding</i>  Schmierfilz vollständig <i>Lubricating felt complete</i>	1 217 013 004 LMKT 4 SORT 1  2 677 330 101 LMKO 1 Z 2 Z  1 214 211 010 LMAN 11 Z 1 Z  1 214 210 215 LMAN 12 Z 1 Z  1 211 037 002 WDO 21 Z 21 Z		

+ Neue Teile - New parts

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1.3.1963



Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>
<b>Fremderzeugnisse</b> <i>Products made by other manufacturers</i>	<b>Entsprechende BOSCH-Erzeugnisse</b> <i>Corresponding Bosch products</i>		
Scheinwerfer mit Dauerabblendung <i>Headlight with continuous dimming</i>	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 15 W oder - or	1 907 510 000 NGL 168/4 Z (Nr. 7890)		
Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht <i>Headlight with main and dimming light</i>	-		
Zweidrahtlampe 6 V 15/15 W <i>Double-filament bulb</i>	1 907 500 000 NGL 576/4 Z (Nr. 7915)		
Schlußleuchte - Tail light	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 2 W	1 907 530 200 NGL 892/1 Z (Nr. 3895)		
Abblendschalter - Anti-dazzle switch	-		
Schnarre - Buzzer oder - or	-		
Klingel - Bell	-		

### Technische Angaben über das Fahrzeug - *Technical Data concerning the Vehicle*

Fahrzeug Typ	Motor Typ	Leistung PS	Drehzahl U/min	Hubraum Ltr.	Bohrung mm	Hub mm	Verdichtung : 1	Starter	Kühlung Luft	Zündstellung vor OT	Gangzahl
<b>Mopeds</b>											
Piccolo	FM 511	1,4	4200	0,0496	40,5	38,25	6,8	Pedal	Fahrwind	2,5	1
Monaco	FM 510	1,6	4800	0,0493	40	39,5	6,8	Pedal	Fahrwind	3,4	2
	FM 520	1,6	-	0,0493	40	39,5	6,8	Pedal	Gebläse	3,4	2
Como, Como-Luxus	FM 509	1,8	-	0,0493	40	39,5	6,8	Pedal	Fahrwind	3,4	3
	FM 519	1,8	5000	0,0493	40	39,5	6,8	Pedal	Gebläse	3,4	3
Fahrrad mit Einbaumotor	FM 50.1 L	-	-	0,0496	40,5	38,25	6,8	Pedal	Fahrwind	3,2	1
<b>Mokicks</b>											
Como, Como-Luxus, Riva	FM 509 K	1,8	-	0,0493	40	39,5	6,8	Kickstarter	Fahrwind	3,4	3
	FM 519 K	1,8	5000	0,0493	40	39,5	6,8	Kickstarter	Gebläse	3,4	3
<b>Motorräder</b>											
Silberpfeil	FM 519 K	1,8	5000	0,0493	40	39,5	6,8	Kickstarter	Gebläse	3,4	3
Silber-Rex KL 30, KL 35	FM 530 C	4,4	7000	0,0493	40	39,5	8,5	Kickstarter	Gebläse	2,2	3

Kraftstoff ..... Benzin-Öl-Gemisch 25 : 1  
 Zylinderzahl ..... 1  
 Zylinderanordnung ..... schräg stehend  
 Arbeitsverfahren ..... 2 Takt-Otto

#### Zündung

Antriebsart  
Schwungrad mit Nocken auf KW  
 Befestigung  
Ankerplatte am Motor angeflanscht  
 Drehzahlverhältnis  
KW: Zünder 1 : 1